



# EWatt®

## 22kW Ekranlı Wallbox



YILDIRIM  
KORUMASI



AŞIRI GERİLİM  
KORUMASI



AŞIRI AKIM  
KORUMASI



DÜŞÜK VOLTAJ  
KORUMASI



KISA DEVRE  
KORUMASI



SICAKLIK  
KORUMASI



KAÇAK AKIM  
KORUMASI



ALEV GECİKTİRİCİ  
KUTU



ACİL DURDURMA  
KORUMASI



OTOMATİK ŞARJ  
SONLANDIRMA



YERLİ  
ÜRETİM

[www.evvatt.com](http://www.evvatt.com)



# Ewatt®



Model No	WB-22E	
Giriş	Güç Kaynağı	3Faz +N+Toprak
	Voltaj	400VAC±20%-50/60 Hz-32A-3 Faz
	Akım	32A+32A+32A
	Frekans	50/60Hz
Çıkış	Voltaj	380V AC
	Maksimum Akım	32A
	Güç	22kW
Kullanıcı Arayüzleri	Led Göstergesi	Yeşil, Mavi, Kırmızı
	LCD Ekran	4.3" TFT Ekran
	RF ID Kart	Mifare ISO/IEC 14443 A
	Şarj Modu	RF ID
	Acil Durdurma	Evet
İletişim	OCPP 1.6	Opsiyonel
	Ethernet	Opsiyonel
	WIFI	Opsiyonel
	4 G	Opsiyonel
Güvenlik	Koruma Parametreleri	Yüksek-Düşük Voltaj/Yüksek ve Kaçak Akım/Kısa Devre/Topraklama/ Isı